

CONVERTITORE DI RUGGINE ALL'ACQUA



Descrizione

CONVERTITORE DI RUGGINE trasforma la ruggine in un complesso metallo-organico di colore nero perfettamente aderente alla superficie, formando una pellicola protettiva che permette la sovraverniciatura del manufatto.

Composizione

Resine sintetiche disperse in acqua, non contiene solventi.

Supporti

CONVERTITORE DI RUGGINE è adatto per la protezione di tutti i metalli ferrosi all'interno e all'esterno: ghisa, acciaio, ferro battuto, ferro bianco, acciaio zincato.

Utilizzabile per portoni, cancelli, ringhiere, grondaie, griglie, mobili da giardino in metallo, carrozzerie d'auto, elettrodomestici e più in generale, per tutti i manufatti in ferro.

Preparazione dei fondi

Prima dell'applicazione del CONVERTITORE DI RUGGINE, pulire le parti arrugginite con una spazzola e quindi lavarle con acqua, prestando attenzione a non rimuovere completamente la ruggine.

Applicazione

Il prodotto è pronto all'uso, applicarlo con un pennello senza effettuare diluizioni, ripetere l'operazione in caso di superfici fortemente arrugginite, evitare di intingere il pennello direttamente nel flacone e, dopo l'uso, non riversare nel contenitore il residuo non utilizzato.

Per una buona omogeneità, agitare sempre prima dell'applicazione.

Lasciare asciugare per almeno 12-15 ore e poi procedere alla verniciatura con qualsiasi tipo di prodotto verniciante.

Non utilizzare il prodotto a temperature minori di +5 °C o superiori a +30 °C.

Consumo

CONVERTITORE DI RUGGINE copre con uno strato circa 12 / 15 m² per litro di prodotto.

Attrezzature per l'applicazione

CONVERTITORE DI RUGGINE si applica a pennello in modo da ben impregnare la ruggine.

Gli attrezzi usati per l'applicazione si possono lavare con acqua.

Confezioni e stoccaggio

Flaconi da l 0,75.

Barattoli da l 4.

CONVERTITORE DI RUGGINE deve essere stoccato nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +30°C.

Norme di sicurezza

Il convertitore di ruggine è un prodotto non pericoloso.

Non ingerirlo, tenerlo fuori dalla portata dei bambini, evitare il contatto con gli occhi e non gettare i residui nelle fognature. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Smaltimento

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.

06/06/19

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.